



NEU

PR3011

350MA RGBW/RGB POWER REPEATER

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

4-Farben-Ausgang (RGBW)

350mA Power Repeater

Parallel geschaltet, um eine Systemerweiterung von jedem C100924-Controller zu ermöglichen

Über den C100924 können bis zu 100 Stück gesteuert werden

PRODUKTINFORMATION

Artikelnummer	PR3011
---------------	--------

TECHNISCHE DATEN

Max. Ausgangsleistung	EINGANG		AUSGANG		Leistungsfaktor
	Strom	Spannung	Strom	Spannung	
4x 8,4W MAX	1,6A MAX	24VDC*	4x 350mA	4x 24V Max	k. A.

* Erfordert einen separaten 24V Eingang

ALLGEMEIN

Umgebungstemperatur (ta = °C)	40
Gehäusetemperatur (tc = °C)	70
Steuerung	C100924 / DMX2102
Doppelte Isolierung	k. A.
Wirkungsgrad (%)	k. A.
Einschaltstrom	k. A.
IP Schutzgrad	20
Durchverkabelung	Ja
Schutz	Kurzschluss & Überhitzung
SELV (Sicherheitskleinspannung)	k. A.
Gewicht (g)	165

VERKABELUNG

Anschluss	Anschlussklemmen (<2.5mm ² Kabel)
Kabel Primärseite (m)	k. A.
Kabel Sekundärseite (m)	k. A.

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung	
C100924	RGBW/RGB-Controller	244
RGB & RGBW reihe	LED-Produkte mit Farbwechsel	216-239
PS reihe	24V LED-Vorschaltgeräte	268-278
CF505RGBW	5-adriges RGBW-Bandkabel	285

GEWÄHRLEISTUNG

5 Jahre

2

Abmessungen

